

Hausanschlussverstärker, 30/35 dB, 862 MHz

- Rückkanal 5...30 MHz bzw. 5...65 MHz
- Dämpfung und Entzerrung regelbar

basic-line

CATV amplifiers, 30/35 dB, 862 MHz

- return path 5...30 MHz resp. 5...65 MHz
- adjustable attenuator and equalizer



Artikel Article	BVS 3-01	BVS 3-65	BVS 6-01	BVS 6-65
Artikelnummer Part No.	BVS00301	BVS00365	BVS00601	BVS00665
Verpackungseinheit Packing unit	1			
Normen Standards	 			
Frequenzbereich Frequency range	47...862 MHz	85...862 MHz	47...862 MHz	85...862 MHz
Verstärkung Gain	30 dB		35 dB	
Rückkanal, passiv Return path, passive	5...30 MHz	5...65 MHz	5...30 MHz	5...65 MHz
Dämpfung, regelbar Attenuator adjustment range	20 dB			
Entzerrung regelbar Equalizer adjustment range	18 dB			
Rauschmaß Noise figure	≤ 8 dB			
Rückflusdämpfung Return loss	≥ 14 (-1,5 dB/Okt. jedoch ≥ 10 dB) ≥ 14 (-1.5 dB/Okt. but ≥ 10 dB)			
Ausgangspegel Output level				
3rd order max. ¹	115 dBμV		115 dBμV	
3rd order max. ²	109 dBμV		109 dBμV	
2nd order max. ³	105 dBμV		108 dBμV	
CSO/CTB ⁴	95/99 dBμV		101/101 dBμVV	
Messbuchse Ausgang Test port output	-		-30 dB	
Anschlüsse Connectors	F			
Integriertes Netzteil Built-in power supply	230 V~ / 50 Hz			
Leistungsaufnahme Power consumption	6 W		7 W	
Betriebsanzeige Power indicator	LED			
EMV EMC	EN 50083-2/A1, Klasse A EN 50083-2/A1, class A			
Erdungsanschluss Ground connection	Klemmleiste Screw terminal			
Maße ca. Dimensions approx.	160 × 100 × 45 mm		225 × 130 × 50 mm	

¹ EN50083-5 60dB KMA, DIN 45004B
² EN50083-3 60dB KMA
³ EN50083-3 60dB IMA

⁴ CENELEC Raster f=862MHz, 42 ch. 60dB IMA

In den Produktbibliotheken für die AND-Software enthalten (siehe Seite 144)!
Included in the product libraries for the AND-Software (see page 144)!

